

SOCC 技术情报书

标 题：纸盒选购件D13／D14 安装注意点

对象机种：D13／D14 (AR-M350／M450)

内 容：市场上D13／D14发生用纸尺寸不检测的故障(或某些尺寸误检测为特殊纸)，经确认：由于安装手册上未有相关详细说明，使安装人员在安装D13／D14 时未实施Sim模拟代码自检操作。

操作顺序：1)执行Sim40-12，按复印键。

2)选择项目1,将D13／D14 第一纸盒尺寸挡板拉到最大,按复印键。

3)按用户设定键退出,选择项目2,将D13／D14 第一纸盒尺寸挡板拉到最小,按复印键。

4)退出。

5)其余纸盒的操作同上。

注：1) D14发生纸盒用纸尺寸无法正常检测时，请确认第一纸盒与第二、第三纸盒是否颠倒安装，确认方法为：第一纸盒内贴有标签(见下图)，

第二、
2) 上下纸盒
一纸盒



位于纸盒左后端)的位置,第一纸盒朝上。

标签

夏普办公设备（常熟）有限公司上海经营部

咨询电话：（上海）TEL：021-58345070 FAX：021-50551539

（北京）TEL：010-64689069 FAX：010-64689095