# A75 Pro4

AMD A75 Hudson D3 芯片組











显卡



规格尺寸 中央处理器 支持 Socket FM1 100W 处理器 4 阀门增压CPU 供电设计 支持 AMD Cool 'n' Quiet 降温静音技术 UMI-Link GEN2

AMD A75 FCH (Hudson-D3) 芯片組

内存

- 双通道DDR3内存技术 - 4 x DDR3 内存插槽 - 支持DR3 2400+(超頻)/1600(超頻)/1333/1066/800 non-ECC, un-buffered 内存 - 系统内存最大容量: 32GB

- 2 x PCI Express 2.0 x16 插槽 (PCIE2 @ x16 模式; PCIE4 @ x4 模式) - 2 x PCI Express 2.0 x1 插槽 - 3 x PCI 插槽 - 支持 AMD 4路CrossFireX™ 交叉火力技术, CrossFireX™ 交叉火力技术 和 双显卡 扩充插槽

AMD Radeon HD 65XX/64XX 显卡

7.1声道高保真音频,支持内容保护功能(ALC892音频编码解码器) 音效

支持优质蓝光音效 支持 THX TruStudio™

PCIE x 1 千兆网卡10/100/1000 Mb/s 网络 Realtek RTL8111E 支持网络唤醒功能(Wake-On-LAN) 支持网线侦测

支持 Energy Efficient Ethernet 802.3az 支持 PXE

I/O面板 背板I/O

1 x PS/2 鼠标/健盘接口
1 x VGA/D-Sub 接口
1 x VGA/D-Sub 接口
1 x HDMI 接口
1 x HDMI 接口
1 x HSPPDIF数字音频输出端口
2 x USB 2.0 接口
- 1 x eSATA3 接口
- 4 x USB 3.0 接口
- 1 x RSATA3 接口
- 1 x RECE 1994 接口
- 1 x RECE 1994 接口
- 1 x 带 LED 的 CMOS 数据清除开关
- HD音频插孔:侧置喇叭/声置喇叭/声声低长音/线性输入/前置喇叭/麦克风

 $5 \times SATA3$  接口 (6.0 Gb/s), 支持 RAID (RAID 0, RAID 1 和 RAID 10), NCQ, AHCI 和 "热插拔" 功能 SATA3

4 x USB 3.0 接口, 支持 USB 1.0/2.0/3.0 到 5Gb/s **USB 3.0** 

板载接口

- 5 x SATA3 接口 (6.0 Gb/s) - 1 x CIM 挨转 - 1 x CIM 挨转 - 1 x CIM 據日接十 - 1 x HDMI SPDIF接针 - 1 x HEEE 1394 接针 - 1 x 电震 LED 接针 - 1 x 电源 LED 接针 - 1 x 电源 LED 接针 - 2 4 + ATX 电源接口 - 8 + 1 x 中 或接口 - 8 + 1 x 中 或接口 - 3 4 组以SB 2 0 + 1 x 钟 续头(支持)

3组USB 2.0针状接头 (支持 6 个USB 2.0接口) 1 x 带 LED 的 Dr. Debug

智能开关

1x带 LED 的电源开关

支持图形界面的 32Mb AMI UEFI Legal BIOS BIOS特性

支持(ADPI 1.1 ,支持唤醒与自动开机(Wake Up Events) 支持免贼线 支持SMBIOS 2.3.1 内存、VVDDP、 VDDR、南桥电压多重调节

支持光盘

驱动程序, 应用软件, 杀春软件 (试用版), AMD LIVE!™ 3D 媒体浏览器, AMD Fusion, CyberLink MediaEspresso 6.5 试用版, 华擎软件套装(CyberLink DVD 套件 - OEM 与试用版)

独家功能

ASRock Extreme Tuning Utility (AXTU) 华黎 Instant Boot 华黎 Instant Flash 华黎 APP Charger 华黎 SmartView

华擎涡轮增压极速 USB

orid Booster(安心超频技术):
· 华擎 U-COP(华擎通用CPU过热保护技术)

CPII温度检测 硬件监控

CPU/机箱/电源风扇转速计 CPU/机箱静音风扇 CPU/机箱风扇多速控制

电压实时监控: +12V, +5V, +3.3V, 核心电压

支持Microsoft® Windows® 7 / 7 64-bit / Vista™ / Vista™ 64-bit / XP / XP 64-bit 操作系统

认证 FCC, CE, WHQL 支持 ErP/EuP(需要搭配支持 ErP/EuP 的电源供应器)

快速安装指南,支持光盘,I/O挡板 4 x SATA 数据线(选购) 1 x 3.5毫米 音频线(选购) 附件























DUAL

- 支持 Socket FM1 100W 处理器
- AMD A75 Hudson D3 芯片組支持 6 組原生 SATA3, 4組原生 USB 3.0 接口
- 支持双通道DDR3 2400+ (超频) 内存技术
- 支持 AMD 4路CrossFireX™ 交叉火力技术. CrossFireX™ 交叉火力技术 和 双显卡
- 多个VGA输出选项: D-Sub, DVI-D, HDMI
- 支持AMD Steady Video™: 最新视频后处理能力 可为家庭/在线视频提供自动降低抖动的功能
- 7.1声道高保真音频,支持内容保护功能 (ALC892 音频编码解码器), 支持 THX TruStudio™
- 支持涡轮增压极速 USB. 图形化 UEFI BIOS 界面
- 支持华擎全时播放技术, Instant Boot, Instant Flash, APP Charger, SmartView
- 附赠: CyberLink MediaEspresso 6.5 试用版; 1 x 3.5毫米 音频线

规格更改时恕不预先通知 品牌和产品名称归各自公司所有。不保证任何配置与产品实物规格相同。

# A75 Pro4

AMD A75 Hudson D3 芯片組



## 史上最强板载显卡

测试规格		
型号	华擎 A75 Pro4	其它 A75 Motherboard
芯片组	Hudson D3	Hudson D3
处理器	AMD A8-3850 2.9 GHz	AMD A8-3850 2.9 GHz
内存	Kingston DDRIII 2250 2GB*2	Kingston DDRIII 2250 2GB*2
显卡	ATI HD 6600	ATI HD 6600
硬盘	Western Digital WD6402AAEX	Western Digital WD6402AAEX

## APU 集成显卡效能

P6000-1 3DMARK VANTAGE 67.65%

性能胜出

#### 3DMark Vantage (Performance)

#### 华擎 A75 Pro4



其它 A75 主板





其它 A75 主板 华擎 A75 Pro4

## 双显卡效能

#### 3DMark Vantage (Performance)

#### 华擎 A75 Pro4



其它 A75 主板



**GRAPHICS** 

21.10%

性能胜出



其它 A75 主板 华擎 A75 Pro4

## 支持 DDR3 2400+

史上最快速 A75 主板, 支持 DDR3 2400+







# A75 Pro4

AMD A75 Hudson D3 芯片組

## 15Roc www.asrock.com

#### 涡轮增压极速USB

全球最快速的USB 传输速度。



#### USB 3.0 性能比较



### 原生支持 SATA3和 USB 3.0

AMD A75 Hudson D3 芯片组原生支持6个 SATA3和4个USB 3.0端口 华擎 A75 主板系列支持丰富的存储选项:AMD A75 Hudson D3 芯片组原生支持 USB 3.0 与 SATA3。

### AMD Steady Video

AMD Steady Video™:最新视频后处理能力, 可为家庭/在线视频提供自动降低抖动的功能

## 华擎全时播放技术

在 PC 关机的状态(或 ACPI S5 休眠模式)下,将便携式音频 设备,如 MP3 播放器上的音乐通过 PC 来播放!











## 讯连全方位高效能转码 Cyberlink MediaEspresso 6.5 试用版

专业级极速转档软件

### **THX TruStudio**

来提供与现场演出、电影与录制 音频一样出色的音效体验。

## AXTU 全功能調節軟件

华擎超级调节工具 (ASRock Extreme Tuning Utility (AXTU))是一个全功能软件,可让您在友好的界面中微调各个不同功能,包括硬件监控,风扇控制,OC DNA和 IES

## 图形化 UEFI BIOS 界面

- \*图形视觉体验
- \* 可使用鼠标
- \* 支持 3TB 硬盘启动









#### **USB 3.0**

4 x USB 3.0 5Gb/s

#### SATA3

5 x SATA3 6Gb/s 1 x eSATA3 6Gb/s

#### App Charger

苹果充电器的最佳伴侣

## 多个VGA输出选项: D-Sub, DVI-D, HDMI







